

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/sonda-pradowa-uni-t-ut-cs09d-p-189.html>

Sonda prądowa UNI-T UT-CS09D

Cena brutto	298,00 zł
Cena netto	242,28 zł
Cena poprzednia	370,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT-CS09D
Kod EAN	6935750509166

Opis produktu

Sonda prądowa UNI-T UT-CS09D

UT-CS09D to stabilny, bezpieczny i niezawodny bezkontaktowy miernik prądu 3000A AC z elastyczną cewką Rogowskiego. Bezpośrednio wyświetla aktualne wartości po podłączeniu do multimetrów UT206B/208B.

dane techniczne:

- pomiar prądu AC (zakres/rozdzielczość/odpowiadające napięcie)
 - 30A/0,1 A / ~ 100mV / 1A
 - 300A / 1A / ~10mV / 1A
 - 3000A / 10A / ~1mV / 1A
- dokładność (pozycja środkowa): $\pm (3\% + 5)$
- pasmo przenoszenia (od 45Hz do 500Hz)
- wyłącznik:
 - A. 30A (do pomiaru 1,5 A - 30 A)
 - B. 300A (do pomiaru 30 A - 300 A)
 - C 3000A (dla pomiaru 300 A - 3000 A)
 - D. OFF
- długość pętli pomiarowej: 45,7 cm (18")
- mierzony przewód: maksymalna średnica 14 cm
- elastyczna cewka Rogowskiego
- elastyczna blokada zaciskowa, pokrętło do blokowania lub odblokowywania.
- wskaźnik stanu baterii
- ostrzeżenie o zakresie
- pomiar prądu AC od 1,5 A do 3000 A
- maksymalne napięcie wyjściowe: 3,0 V AC
- wyłącznik
- odporność na upadek: 1m
- zasilanie: 3 szt. baterii R03 (AAA) 1,5V
- temperatura pracy : 0°C - 50°C
- wilgotność pracy: $\leq 80\%$ wilgotność względna
- kategoria pomiarowa: CAT IV 600V
- wymiary urządzenia: 267 x 119,4 x 34 mm
- waga: ok. 260g (wraz z bateriami)
- akcesoria: instrukcja, zasilacz BNC, baterie
- opakowanie: blister

UT-CS09D sonda prądowa - dane techniczne	
Prąd AC (A)	30A/300A/300

	0A
Zakres częstotliwości	45Hz~500Hz
Rozmiar elastycznego zacisku	45.7cm (18 cali)
Temperatura pracy	0°C~50°C
Temperatura przechowywania	-20°C~60°C
Wilgotność przechowywania	≤80%RH
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Okolo 3.3V
Ocena kategorii	CAT IV 600V
Charakterystyka Ogólna	
Zasilanie	Bateria 1.5V (R03) x 3
Waga netto produktu	260g
Rozmiar produktu	267mm x 119.4mm x 34mm
Standardowe akcesoria	Baterie, adapter BNC, instrukcja w języku angielskim
Standardowe opakowanie indywidualne	Blister