

Dane aktualne na dzień: 31-05-2026 21:02

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut33b-miernik-universalny-uni-t-p-234.html>



## UT33B+ miernik uniwersalny Uni-T

Cena brutto	<b>45,00 zł</b>
Cena netto	<b>36,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT33B+</b>

### Opis produktu

#### UT33B+ miernik uniwersalny Uni-T



Multimetr cyfrowy UT33B+ to bardzo poręczny miernik uniwersalny idealnie leżący w dłoni. Przejrzysty wyświetlacz LCD z funkcją automatycznego wyłączenia podświetlenia, pozwala na wygodne użytkowanie. Miernik wyposażony jest w wygodną, miłą w dotyku osłonę gumową (holster), która zapewnia ochronę mechaniczną oraz posiada mocowania do sond pomiarowych (przewodów). Miernik jest odporny na przypadkowe upuszczenie z wysokości do 2 m. Multimetr po dłuższym czasie nieużywania sam się wyłącza. Ma głośny buzzer.



**dane techniczne:**

- producent: Uni-T
- model: UT33B+
- miernik z ręczną zmianą zakresów pomiarowych
- duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy LCD z funkcją podświetlenia ekranu
- maksymalne wskazanie na wyświetlaczu: 1999
- odporny na upadek z wysokości do 2 metrów
- Auto power off - funkcja automatycznego wyłączenia oszczędzająca baterie
- tester baterii 1,5V i 9V
- HOLD - funkcja zatrzymania wskazania
- akustyczny tester ciągłości "brzęczyk"

specyfikacja UT33B+	zakresy pomiarowe	dokładność
pomiar napięcia stałego DC	200mV/2V/20V/200V/600V	$\pm(0.5\% \square 2)$
pomiar napięcia zmiennego AC	200V/600V	$\pm(1.2\%+3)$
pomiar prądu stałego DC	200 $\mu$ A/200mA/10A	$\pm(1\%+2)$
pomiar rezystancji - oporności	200 $\Omega$ /2k $\Omega$ /20k $\Omega$ /200k $\Omega$ /20M $\Omega$	$\pm(0.8\%+2)$
funkcje dodatkowe		
wyświetlacz LCD	o maksymalnym wskazaniu	2000
Auto power off/Auto backlight off	automatyczny wyłącznik / automatyczne podświetlanie	TAK
Diode test/Continuity buzzer	test diody / akustyczny tester ciągłości	TAK
2m drop test/ Test probe holder	odporny na upadek z wysokości do 2 metrów	TAK
Range selection	ręczna zmiana zakresów pomiarowych	Manual
Battery test	Testuje baterie 1,5 V i 9 V i wyświetla stan „dobry - good”, „niski - low”, „zły - bad”	1.5V/9V/12V
ogólna charakterystyka		
zasilanie	1.5V bateryjne (R03) x 2sztuki	
wyświetlacz	66mm x 51mm	
kolor	czerwony z szarym	
waga	206g (z bateriami)	
wymiary	134mm x 77mm x 47mm	
wyposażenie	baterie, przewody pomiarowe,	
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką	

**Materiały dodatkowe:**  [manual - instrukcja w języku angielski miernika UT33B+](#)

**Zestaw zawiera:**

- 1x miernik UT33B+
- komplet przewodów pomiarowych
- baterie zasilające

zaczep  
na  
przewody  
pomiarowe

podstawa



wyświetlacz  
LCD

przycisk  
podświetlenie

przycisk  
HOLD

przełącznik  
zakresów

wejście  
pomiarowe

wejście  
COM

wejście  
pomiarowe prądu do 10A

