

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut71a-miernik-universalny-usb-p-340.html>

UT71A miernik uniwersalny + USB

Cena brutto	630,00 zł
Cena netto	512,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	UT71A
Kod producenta	MIE0091
Kod EAN	5901436741084

Opis produktu

Miernik uniwersalny UT71A firmy Uni-t

Multimetr UNI-T UT71A to wysokiej jakości przyrząd pomiarowy oferujący szeroki zakres funkcji pomiarowych, wysoką jakość wykonania. Miernik zapewnia dużą dokładność i rozdzielczość pomiaru. Maksymalne wskazanie na wyświetlaczu 20000.

- woltomierz: pomiar napięcia AC/DC
- amperomierz: pomiar prądu AC/DC
- pomiar wartości skutecznej **True RMS** (napięcia i prądu)
- omomierz: pomiar rezystancji **do 20MΩ**
- pomiar pojemności do **20mF** (20 mili faradów)
- częstotłomierz: pomiar częstotliwości do **200MHz**
- pomiar współczynnika wypełnienia
- automatyczna zmiana zakresów pomiarowych (możliwa także ręczna zmiana)
- alarm prądowy
- **równoczesny pomiar** składowej stałej DC i zmiennej AC (przy pomiarze prądu lub napięcia)
- testowanie diód półprzewodnikowych
- **PEAK HOLD** - pomiar wartości szczytowej
- **Relative Mode** - pomiary względne
- Min/Max - pomiar wartości minimalnej i maksymalnej
- Data Hold - zatrzymanie wskazania
- komunikacja z komputerem poprzez USB (łącze z optoizolacją)
- akustyczny tester ciągłości
- wskaźnik rozładowanej baterii
- Sleep Mode
- podświetlany wyświetlacz LCD
- analogowy wskaźnik - barograf

Dane techniczne:

Funkcja pomiarowa:	Zakresy:	Dokładność:
napięcie stałe DC	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.1%+8)
napięcie zmienne AC	2V/20V/200V/1000V	±(0.8%+40)
pasmo AC	100KHz	TAK
prąd stały DC	200μA/2000μA/20A/200mA/10A	±(1%+20)
prąd zmienny AC	200μA/2000μA/20A/200mA/10A	±(0.5%+50)
rezystancja	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(1.5%+20)
pojemność	20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF	±(0.1%+20)
częstotliwość	20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200KHz/2MHz/20MHz/200MHz	±(0.1%+15)
współczynnik wypełnienia	10%~90%	±(1%+30)
Funkcje specjalne:		

Bezpiecznik 10A	bezpiecznik prądowy 10A	TAK
Auto Ranging	automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	TAK
Current Measurement Alarm	alarm prądowy	TAK
Function Set Up	funkcja setup	TAK
Voltage & Current : AC + DC Measurement	równoczesny pomiar wartości AC i DC	TAK
test diode	testowanie diod półprzewodnikowych	TAK
Continuity Buzzer	akustyczny tester ciągłości	TAK
True RMS	pomiar wartości skutecznej True RMS	TAK
Peak Hold	pomiar wartości szczytowej	TAK
Max/Min Mode	pomiar wartości maksymalnej i minimalnej	TAK
Relative Mode	pomiary względne	TAK
Data Hold	zatrzymanie wskazania	TAK
USB	komunikacja z poprzez USB (z optoizolacją)	TAK
Double Display Backlight	podwójny wyświetlacz z podświetleniem	TAK
Full Icon Display	wyświetlanie ikon	TAK
Sleep Mode	praca w uśpieniu (automatyczny wyłącznik)	TAK
Low battery Display	wskaźnik słabej baterii	TAK
Impedancja wejściowa	DC 200mV : ok. 2.5GΩ dla pozostałych zakresów: ok. 10MΩ	TAK
maksymalne wskazanie	20000	TAK
Analogue Bar Graph	analogowy wskaźnik - barograf	TAK

zasilanie	bateria 9V (6F22)
Wymiary ekranu LCD	73 x 50 mm
kolor	czerwony z szarym
waga	384g
wymiary	200 x 93 x 40mm

Zdjęcia:

Zestaw zawiera:

- multimetr UT71A
- przewody pomiarowe
- kabel USB
- instrukcję w języku angielskim
- instrukcję w języku polskim
- oprogramowanie na CD
- etui na miernik
- oryginalny karton

Gwarancja:

- 24 miesiące

Firma Gotronik udziela na towar 24 miesięcznej gwarancji.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oraz wsparcie techniczne.